

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## CONC R80 60 W 240 V E27

CONCENTRA SPOT R80 | Лампы накаливания с отражателем R80 для акцентирующего освещения



---

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Направленное освещение

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Цоколь: E27



**TECHNICAL DATA**

Электрические параметры

Номинальная мощность	60,00 Вт
Номинальное напряжение	240 В
Мощность	60,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00


Фотометрические данные

Номинальный полезный световой поток 90°	320 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Расчетный полезный световой поток 90°	320 лм
Расчетная пиковая интенсивность	455 кд


Светотехнические параметры

Угол излучения	50 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s
Номинальный угол луча	50 °
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	50,00 °

Размеры и вес



E27  
IEC 7004-21



**E 27**

Диаметр	80,0 mm
Длина	114,0 mm
Длина монтажа	90,0 mm
Общая длина	115,0 mm
Внешняя колба	R80
Максимальный диаметр	81,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	1000 h
Количество циклов переключения	25000
Срок службы лампы	1000 h

## Дополнительные данные

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
------------------------	----

## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	E
Энергопотребление	60 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	IRR-60-240-E27-80/50
--	----------------------

## ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899182332	CONC R80 60 W 240 V E27	Shipping carton box 25	402 mm x 396 mm x 118 mm	18.78 дм <sup>3</sup>	1599.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.